

PRODUCTFICHE

DH1826DAWPZ

Accu boor-breekhamer - 18 V / 3,2 J - Inclusief lader en 2x 5.0 Ah accu's - HSC III koffer



Omschrijving

3 standen: boorhamer, boren en breken | Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit | Boor/beitel verwisselen in 1 stap | constante snelheid | Auto stop; instelbare diepteregeling

Standaard accessoires

2 accu's, 1 oplader, 1 HSC III

Technische gegevens

Artikelnummer	DH1826DAWPZ
Capaciteit hout (mm)	27
Capaciteit staal (mm)	13
Capaciteit beton (mm)	26
Capaciteit kroonboren (mm)	50
Slagenergie (Joule)	3.2
Toerental onbelast (min.)	0-950
Toerental onbelast laag (min.)	0-700
Aantal slagen onbelast (min.)	0-4.300
Aantal slagen onbelast laag (min.)	0-3.170
Batterij capaciteit (Ah)	5.0
Batterij voltage (V)	18
Batterij samenstelling	Li-ion
Batterij oplaadtijd (min.)	75
Batterij (type)	BSL1850
Oplader (type)	UC18YFSL
Motor zonder koolborstels	

Barcode: 4966376405947

